

# ORIGINAL - METAL BASE -

Original reservedel



### Kostnadseffektive originale reservedeler

ORIGINAL signallamper med metallbaser har – som alle ORIGINAL-produkter fra OSRAM – pålitelig OEM-kvalitet. På grunn av det store produktutvalget kan lampene brukes som originale reservelamper for forskjellige bruksområder.

## Produkt datablad

### Teknisk data

#### Produktinformasjon

Ordreferanse	7240
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Ekstra lyspære


#### Elektriske data

Power input	25 / 6 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	21/5 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±6 / ±10 %

#### Fotometriske data

Lysstrøm	440/35 lm
Luminous flux tolerance	±15 / ±20 %

#### Mål og vekt



Diameter	25,0 mm
Produktvekt	9,30 g
Lengde	52,5 mm

#### Levetid

Lifespan B3	180 / 1250 h
Lifespan Tc	290 / 4000 h

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BA15d
------------------------------	-------

## Produkt datablad

### Egenskaper

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
Godkjenningsmerke - godkjenning	-

### Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	7240
--------------	------

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300838007	OSRA7240	-	-	-
4050300623078	OSRA7240	-	-	-
4050300838007	OSRA7240	-	-	-

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300838007	ORIGINAL		- x - x -		9.30 g
4050300623078	ORIGINAL		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	115.00 g
4008321091116	ORIGINAL	NO: VS 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	625.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

#### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

# OSRAM

